



Specificaties Eglo Plafondlamp Boyal  
Hout Zwart, Roestig 12W 1700lm - 830  
Warm Wit

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer              | 254202                             |
| EAN                        | 9002759994082                      |
| Merk                       | Eglo                               |
| Fabrikantnaam              | LED-DL/2 BLACK/WOOD RUSTIC 'BOYAL' |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                             |
| Levensduur (uur)           | 15000                              |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Dimbaar i.c.m. dimbare lamp |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 141.7                       |
| Kantelbaar                   | Nee                         |
| Montage                      | Plafond                     |
| Noodverlichting              | Geen Noodverlichting        |

Type product

LED Designlampen

## Armatuur Informatie

Armatuur Aansluiting

Terminal block

IP-Waarde

IP20 - Bijna Stofdicht

Kleur Armatuur

Roestig

Behuizing

Wood

Product Serie

BOYAL

## Afmetingen

Lengte (mm)

780

Breedte (mm)

400

Hoogte (mm)

90

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

